

18 款奥迪 A8 专用 360 全景倒车盒安装使用说明书_V20181218

产品型号:

F360-AUDI-2018 高清 360 (2D/3D) 全景专用



适合车型: 兼容 18-19 款大众途锐 15 寸屏、18 款奥迪 A8- 10.3 寸屏、18 款保时捷 12.3 寸屏等。

本接口盒可以向以上车型提供倒车影像轨迹、3D-360 度环视、夜视仪、DVR 功能等。所有插头都是对接，安装简单可靠。

一、产品优点:

- **VGA 数字高清输入**及 AV 高清输入，与原车画面之间反复切换平稳、不抖动、不闪屏、不卡屏；
- 通过点击原车屏幕左上角**触摸切换**；
- 无光 4K 超清，支持 2D/3D 360° 环视、立体显示、智能动态轨迹；
- 利用原车的触摸屏进行操作。
- **完全对插，不破原车线，安装简单方便。**

二、产品配件

F360-AUDI-2018 产品配件

①



②



③ 倒车盒视频线



④ VGA 高清 360 专用



CAM-AUDI-A8 专用接口盒 配件清单					
序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1 台	3	视频输入线	1 条
2	原车电源线	1 条			

CAM-AUDI-A8-360(2D) 专用接口盒 配件清单					
序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1 台	3	高清 360 输出电源线	1 条
2	原车电源线	1 条			

四、DIP-8 拨码设定

DIP 拨上=关 DIP 拨下=开			
DIP	开	关	默认设置
1	必须拨上，没有功能		
4/5	4/5=拨下	后加 VGA 输入	倒车的时候显示： ● VGA 或者 ● CVBS 或者 ● 原车倒车
	4 拨上/5 拨下	后加 CVBS 输入	
	4/5=拨上	原车倒车	
6	哈曼主机	阿尔派主机	
7/8	7/8 拨上=奥迪 10.3Inch 7 拨上/8 拨下=途锐 15Inch 7/8 拨下=9.2 Inch		

五、DIP-4 拨码设定

DIP 拨上=关 DIP 拨下=开			
DIP	开	关	默认设置
1	哈曼主机	阿尔派主机	
2/3	2/3 拨上=奥迪 10.3Inch 2 拨上/3 拨下=途锐 15Inch 2-3 拨下=9.2 Inch		
4	没有功能		

六、参数：

序号	名称	参数
1	视频输入幅度	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
2	同步信号强度	3~5Vpp 具有 5K 阻抗，同步应当是负脉冲
3	Reverse-out:	12V, 3A[max]输出，
4	Reverse-IN:	临界触发电压：3V
5	Av1 , cam 视频	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
6	Av1 , cam 格式	NTSC/PAL/SECAM 自动切换
7	正常功耗	2.4W [0.2A @12V]
8	待机电流	< 10uA
9	RGB 输入格式	RGB+HVsync, VGA 格式, 720P 分辨率
10	工作温度范围	-40 ~ +85C
11	尺寸	FAN_AUDI-A8: 15.6cm * 9cm * 2.1cm CAM_AUDI-A8: 11.8cm * 8.2cm * 2.4cm
13	USB 端口	最大 1A 输出, 带有 OTG